

クラス最小*のコンパクトボディで最強*のパワーを発揮! 使い分けできるバッテリー、作業性の1.3Ah! 作業量の2.6Ah!

*2011年4月現在

NEW! ボッシュ バッテリードライバードリル

(キャリングケース・2.6Ahバッテリー、1.3Ahバッテリー各1個・充電器付)

GSR 14.4V-LIN2型

GSR 18V-LIN型

For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life



ECP&EMP、ダブルプロテクション!

■バッテリーを守るECP*1

過負荷や過放電、オーバーヒートからセルを保護するボッシュだけのテクノロジー ECP機能を搭載。バッテリーの寿命を縮める原因をシャットアウトします。

■モーターを守るEMP*2

過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。

*1: Electronic Cell Protection・特許取得

*2: Electronic Motor Protection



新設計四極希土モーターでパワフルな作業を実現！ 14.4Vはクラス最小* 18Vはクラス最小*・最軽量*！


*2011年4月現在



18V

全長185mmのコンパクトサイズ

14.4Vと18Vは共通
写真は18Vを使用



オートロックチャック
先端工具の交換は工具不要、
片手で楽々操作。
緩み止め、締め過ぎ防止機構
も内蔵しています。

18段階トルク調整クラッチ

ブレーキ付き
電子無段変速スイッチ。

暗所での作業に威力を発揮！
LEDライト。

《先端工具別売》

ギア式2段変速採用
加工材料や穴あけ径に応じて2段階に
変速可能。
ブレーキ付き電子無段変速スイッチと
の併用で、様々な作業に対応します。

EMP*機能
過負荷によるモーターの焼損が起きる
前に電流を遮断し、モーターを守ります。
*Electronic Motor Protection

四極希土モーター採用
軽量・コンパクトながら
高トルク・ハイパワー。

ECP*機能
過放電・過負荷・オーバーヒートから
バッテリーを守ります。
*Electronic Cell Protection・特許取得

フレキシブルバッテリーバックシステム
同じ電圧であれば、1.3Ah・2.6Ah両方
のバッテリーが使用可能です。



標準付属品



品名(備考)	注文番号
充電器 14.4V-18V ターボ充電	AL 1860CV
キャリングケース	—
GSR 14.4V-LIN2 14.4V リチウムイオン 1.3Ah	2 607 336 150
GSR 14.4V-LIN2 14.4V リチウムイオン 2.6Ah	2 607 336 078
GSR 18V-LIN 18V リチウムイオン 1.3Ah	2 607 336 170
GSR 18V-LIN 18V リチウムイオン 2.6Ah	2 607 336 092

1回のフル充電で可能な作業データ〈参考データ〉

■ネジ締め		GSR 14.4V-LIN2型	GSR 18V-LIN型
木ネジ寸法	対象材料	ネジ締め本数	
3.8mmφ×45mm	米 松	約560本(約230本)	—
4.2mmφ×65mm	米 松	—	約350本(約140本)

※これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。()内は、1.3Ahバッテリー使用時。

ボッシュ バッテリードライバードリル

(キャリングケース・2.6Ahバッテリー、1.3Ahバッテリー各1個・充電器付)

GSR 14.4V-LIN2型

標準小売価格 ¥45,000(税別)



GSR 18V-LIN型

標準小売価格 ¥50,000(税別)



《先端工具別売》

■仕様	GSR 14.4V-LIN2型	GSR 18V-LIN型
能力*1: 鉄 工	13mmφ	13mmφ
木 工	32mmφ	35mmφ
ネジ締め	7mmφ	8mmφ
鉄工ホールソー*3	53mmφ	53mmφ
定格電圧	DC14.4V(充電式専用バッテリー)	DC18V(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量	2.6Ah・1.3Ah	2.6Ah・1.3Ah
回転数	0~500/1,600min ⁻¹ (回転/分)	0~500/1,700min ⁻¹ (回転/分)
最大トルク*1	60N・m(ドリルポジション)	67N・m(ドリルポジション)
チャック把握範囲	1.5~13mmφ	1.5~13mmφ
質量*2	1.5kg(バッテリー含む)	1.6kg(バッテリー含む)
充電時間*1:	約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)	約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)
サイズ*1	(H)248×(W)185mm	(H)248×(W)185mm

*1:2.6Ahバッテリー使用時 *2:1.3Ahバッテリー使用時 *3:ボッシュ バッテリー工具用バイメタルホールソー使用

バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2個連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一度、冷ましてからご使用ください。②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。バッテリー①過放電をしない。(パワーが落ち始めるところで使い終わってください)②電池温度をなるべく15℃~40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げるすぎない)③雨・水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)④衝撃を与えない。



安全上のご注意
ご使用前に、「取扱説明書」をよく
お読みの上、正しくお使いください。

使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2011年4月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎ 0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2011年4月現在)

recycled paper